

Maggie Localisateur magnétique



LOCATEURS MÉTALES ET MAGNÉTIQUES

Maggie est un localisateur magnétique de poignée de pistolet qui combine la sensibilité et la précision avec un fonctionnement à une main et un affichage visuel. Maggie combine les meilleures caractéristiques de deux produits phares Schonstedt. La sensibilité et la précision du GA-52CX et le fonctionnement portable du seul GA-92XT.



La meilleure sensibilité

Nos capteurs Heliflux offrent une sensibilité élevée et les produits Schonstedt peuvent détecter des

produits jusqu'à 5,5 m / 18 de profondeur.

Durabilité ergonomique

Depuis 1953, nous travaillons avec nos utilisateurs de localisateurs magnétiques pour concevoir une gamme de produits idéaux pour une utilisation à long terme et suffisamment solide pour résister à une utilisation quotidienne sévère.

Épreuve de poussière et étanche (équivalent à IP54)

La fonction d'étanchéité permet aux utilisateurs de continuer à explorer des objets en métal de fer, même par mauvais temps, sous une neige ou une eau peu profonde.

Dépose de batterie facile à accéder

Le localisateur magnétique de Schonstedt utilise moins de durée de vie de la batterie, mais même si vous avez besoin d'une nouvelle batterie, il peut être rapidement et facilement remplacé sans outils, saleté ou conserver.

Le graphique à barre élargi montre la polarité (positive ou négative) et la force du signal relatif

Nos graphiques à barres vous aident à identifier la forme et l'emplacement précis des pointes des objets en fer enterrés, aidant à réduire les erreurs de forage et les positions mal placées.

Capteur Heliflux®

Les capteurs de champ magnétique Héliflux brevetés Héliflux de Schoenstett offrent une sensibilité beaucoup plus élevée que les capteurs de noyau d'anneau standard utilisés par la plupart des produits compétitifs, vous permettant d'explorer des objets enterrés profonds et de fournir une précision utilitaire précise. Il offre des avantages clairs pour les utilisateurs des produits Schoenstett lorsqu'ils souhaitent pour identifier la forme.

Structure modulaire et composants de haute performance

Notre conception et notre construction de localisateurs magnétiques offrent une combinaison inhabituelle de performances élevées, de robustesse et de maintenance et de réparation faciles, conduisant à un coût total global de possession réduit.

Il est livré avec un étui doux et une élingue, ce qui facilite le transport sur un terrain mains libres et rugueux.

Si vos mains sont bloquées par un autre kit et que le site se trouve de l'autre côté du terrain, un boîtier doux et une élingue sont utiles pour aider à transporter le localisateur magnétique Schoenstett.

application

Sortie audio	La fréquence du signal augmente avec l'intensité du champ magnétique du gradient. Fréquence d'idols 10hz
Afficher la sortie	Le graphique à barre élargi montre la polarité (positive ou négative) et la force du signal relatif
Indicateur de batterie	LCD à 4 segments
Avantages	LCD à 4 niveaux - faible (l), moyen (m), élevé (h), ultra élevé (xh)
Faire des souvenirs	Le gain lorsque l'alimentation est éteinte / activée est par défaut

volume	3 niveaux: muet, moyen, élevé
Puissance d'entrée	Batterie 1 9V
Durée de vie de la batterie	24 heures (utilisation intermittente)
Température de fonctionnement	-13 ° F à 140 ° F (-25 ° C à 60 ° C)
Durée globale	32,5 pouces (83 cm)
Espacement des capteurs nominaux	20 pouces (50 cm)
Poids	Environ 1,2 kg
construction	Abs résistants aux chocs
Poussière et résistante à l'eau	IP54 noté