

GA-72CD Магнитный локатор



Металл и Магнитный локатор

Локатор GA-72CD обнаруживает магнитные поля на стальных объектах. Он обеспечивает сигнал обнаружения звука, который достигает пика, когда кончик локатора удерживается непосредственно над целевым. GA-72CD имеет возможность подчинить или пик.

Есть только два элемента управления! Он предназначен для операции с одной рукой, с чувствительностью включения/выключения и регуляторами громкости, расположенными под крышкой. Это облегчает доступ к доступу, защиту ручки и увеличивает устойчивость и надежность общей ручки.



Функции

Самый крепкий

Он предназначен для выдерживания резкого повседневного использования и широкого спектра условий окружающей среды.

Аудио и визуальный выход

- 3-значный ЖК-дисплей
- Выберите два аудио режима: пик или нулевой ответ
- Индикатор батареи и чувствительности
- Сила сигнала и дисплей полярности

Вывод журнала данных

Аналоговый выходной сигнал для ввода в регистратор данных. Сигнал изменяется пропорционально силе сигнала, что позволяет записать профиль объекта для обучения

Четыре уровня чувствительности

Наши датчики Heliflux предлагают высокую чувствительность, а продукты Schonstedt могут обнаруживать продукты до 5,5 м/18 глубины.

Не реагирует на алюминий, латунь или медь

Устранить неправильную позицию

Heliflux® Sensor

Собственные запатентованные датчики с магнитным полем Schoenstedt. Чтобы определить форму.

Модульная структура. Высокопроизводительные компоненты

Наша проектирование и строительство магнитного локатора обеспечивает необычную комбинацию высокой производительности, надежности и легкого обслуживания и ремонта, что приводит к снижению общей стоимости владения.

Трудный случай

Защита от ударов и царапин, когда они не используются или при хранении в фургоне или грузовике оборудования.

7 -летняя гарантия

Пользователи продуктов Schonstedt могут быть уверены, что общая стоимость владения во время покупки является низкой, поскольку 7-летняя гарантия поддерживается. Некоторые конкуренты предлагают более двух компенсаций, но большинство предлагают только год покрытия.

П Параметры производительности

Аудиовывод	Переключиться с "А" Объем сигнала увеличивается или уменьшается в зависимости от высоты градиентного магнитного поля Переключиться с "В" Сигнал будет увеличиваться или уменьшаться по частоте в зависимости от интенсивности поля градиента.
Видео вывод	Цифровой дисплей и увеличительные гистограммы показывают полярность (или -) и относительные значения. Магнитное поле.
Входная мощность	Поставляется с двумя батареями 9 В
Срок службы батареи	40 часов (прерывистое использование)
Проверка батареи	4-сегмент LCD-индикатор ВАТТ
выход	Вы можете услышать звуковые тона примерно в 40 Гц от динамика. Частота тона увеличивается или уменьшается с интенсивностью градиентного магнитного поля.
Масса	Приблизительно 1,14 кг (2,5 фунта)
Рабочая температура	-13 ° до 140 ° F (от -25 ° до 60 ° C)
Общая длина	34,5 дюйма (87,6 см)
Водонепроницаемая длина	21 дюйм (53,3 см)
Номинальное расстояние датчиков	14 дюймов (35,6 см)
строительство	С тяжелым условием все твердое состояние, поликарбонат и корпус ABS