Maggie Localizzatore magnetico

Locatori di metallo e magnetico

Maggie è un localizzatore magnetico a pistola che combina sensibilità e precisione con operazioni con una mano e display visivo. Maggie combina le migliori caratteristiche di due prodotti Schonstedt di punta. La sensibilità e l'accuratezza del GA-52CX e il funzionamento portatile del singolo GA-92xt.

La migliore sensibilità

I nostri sensori Heliflux offrono elevata sensibilità e i prodotti Schonstedt possono rilevare prodotti fino a 5,5 m/18 profondità.

Durata ergonomica

Dal 1953, abbiamo lavorato con i nostri utenti di localizzatori magnetici per progettare una gamma di prodotti ideali per l'uso a lungo termine e abbastanza robusti da resistere all'uso quotidiano duro.

Dustproof e impermeabile (equivalente a IP54)

La funzione di impermeabilizzazione consente agli utenti di continuare a esplorare gli oggetti in metallo di ferro, anche in caso di maltempo, sotto neve poco profonda o acqua.

Rimozione della batteria facile da accedere

Il localizzatore magnetico Schonstedt utilizza una durata della batteria, ma anche se hai bisogno di una nuova batteria, può essere sostituito rapidamente e facilmente senza strumenti, sporco o mantenimento.

Il grafico a barre ingrandito mostra polarità (positivo o negativo) e resistenza del segnale relativo

I nostri grafici a barre ti aiutano a identificare la forma e la posizione precisa delle punte degli oggetti di ferro sepolto, contribuendo a ridurre gli errori di perforazione e posizioni fuori posto.

Sensore Heliflux®

I sensori di campo magnetico eriflux brevettato di Schoenstett "offrono una sensibilità molto più elevata rispetto ai sensori di base ad anello standard utilizzati dalla maggior parte dei prodotti competitivi, che consentono di esplorare oggetti sepolti profondi e fornire accurate accuratezza dell'utilità. Offre chiari vantaggi per gli utenti di prodotti Schoenstett quando desiderano per identificare la forma.

Struttura modulare e componenti ad alte prestazioni

La nostra progettazione e costruzione del localizzatore magnetico forniscono una combinazione insolita di alte prestazioni, robustezza e facile manutenzione e riparazione, portando a un costo totale di proprietà complessivo ridotto.

Viene fornito con una custodia morbida e un'imbracatura, rendendo facile il trasporto di terreni a mani libere e accidentate.

Se le tue mani sono bloccate da un altro kit e il sito si trova dall'altra parte del campo, una custodia morbida e l'imbragatura sono utili per aiutare a trasportare il localizzatore magnetico Schoenstett.

applicazione

Output audio	La frequenza del segnale aumenta con l'intensità del campo magnetico del gradiente. Frequenza idolo 10Hz
Visualizza output	Il grafico a barre ingrandito mostra polarità (positivo o negativo) e resistenza del segnale relativo
Indicatore della batteria	LCD a 4 segmenti
Benefici	LCD a 4 livelli - Low (L), Medium (M), High (H), Ultra High (XH)
Ottieni ricordi	Il guadagno quando l'alimentazione è spento/on è per impostazione predefinita
volume	3 livelli: muto, medio, alto
Potenza di input	Batteria da 1 9 V.
Durata della batteria	24 ore (uso intermittente)
Temperatura operativa	-13 ° F a 140 ° F (-25 ° C a 60 ° C)
Lunghezza complessiva	32,5 pollici (83 cm)

Spaziatura del sensore nominale	20 pollici (50 cm)
Peso	Circa 1,2 kg
costruzione	ABS resistente agli urti
Resistente alla polvere e all'acqua	IP54 nominale