

Мэгги Магнитный локатор



Металлические и магнитные локаторы

Мэгги-это магнитный локатор пистолета, который сочетает в себе чувствительность и точность с одной рукой и визуальным дисплеем. Мэгги сочетает в себе лучшие особенности двух флагманских продуктов Schonstedt. Чувствительность и точность GA-52CX, а также работа в сфере отдельного GA-92XT.



Лучшая чувствительность

Наши датчики Heliflux предлагают высокую чувствительность, а продукты Schonstedt могут

обнаруживать продукты до 5,5 м/18 глубины.

Эргономическая долговечность

С 1953 года мы работаем с нашими пользователями магнитного локатора, чтобы разработать ряд продуктов, которые идеально подходят для долгосрочного использования и достаточно прочного, чтобы противостоять суровому ежедневному использованию.

Пылепроницаемый и водонепроницаемый (эквивалентный IP54)

Функция гидроизоляции позволяет пользователям продолжать изучать железные металлические объекты, даже в плохую погоду, под мелким снегом или водой.

Легкий доступ к удалению батареи

Магнитный локатор Schonstedt использует меньше времени автономной работы, но даже если вам нужна новая батарея, его можно быстро и легко заменить без инструментов, грязи или удержания.

Увеличенная гистограмма показывает полярность (положительная или отрицательная) и относительная сила сигнала

Наши гистограммы помогут вам определить форму и точное местоположение кончиков захороненных железных объектов, помогая уменьшить ошибки бурения и неуместные позиции.

Heliflux® Sensor

Собственные запатентованные датчики с магнитным полем Schoenstett. Чтобы определить форму.

Модульная структура и высокопроизводительные компоненты

Наша проектирование и строительство магнитного локатора обеспечивает необычную комбинацию высокой производительности, надежности и легкого обслуживания и ремонта, что приводит к снижению общей стоимости владения.

Он поставляется с мягким корпусом и слингом, что позволяет легко носить с собой без рук и грубую местность.

Если ваши руки заблокированы другим комплектом, а сайт находится на другой стороне поля, мягкий корпус и стропа полезны для того, чтобы нести магнитный локатор Schoenstett.

приложение

Аудиовывод	Частота сигнала увеличивается с интенсивностью градиентного магнитного поля. Частота идола 10 Гц
Отображать выход	Увеличенная гистограмма показывает полярность (положительная или отрицательная) и относительная сила сигнала
Индикатор батареи	4-сегмент LCD
Преимущества	4 уровня ЖК -дисплея - низкий (L), средний (M), высокий (H), ультра -высокий (XH)
Получите воспоминания	Усиление, когда питание выключено/включено по умолчанию
объем	3 уровня: немые, средние, высокие
Входная мощность	1 9 В батарея
Срок службы батареи	24 часа (прерывистое использование)

Рабочая температура	-13 ° F до 140 ° F (от -25 ° C до 60 ° C)
Общая длина	32,5 дюйма (83 см)
Номинальное расстояние датчиков	20 дюймов (50 см)
Масса	Приблизительно 1,2 кг
строительство	Устойчивый к шокому прессу
Пыль и водостойкий	Оценка IP54